

AUTONOMIC

MIRAGE AUDIO SYSTEM

Технические характеристики

Комплект Mirage Audio System объединяет в себе отмеченный наградами медиа-сервер Mirage и цифровые многозонные усилители Mirage. Встраиваемые в стену панели управления и бесплатные приложения для устройств на базе iOS и Android можно сочетать и комбинировать в любой конфигурации. Эта многозонная система, обеспечивающая звук высокого разрешения, способна хранить, синхронизировать, каталогизировать и воспроизводить в потоковом режиме всю имеющуюся музыкальную коллекцию наряду с файлами от наиболее популярных потоковых онлайн-сервисов.



MIRAGE
AUDIO SYSTEM



Музыка

Личные музыкальные коллекции можно комбинировать с файлами от наиболее популярных потоковых музыкальных онлайн-сервисов, и музыка при этом может воспроизводиться во всем доме. Эксклюзивная технология TuneBridge® позволяет слушателям открывать для себя новую музыку нажатием кнопки сообразно контенту, воспроизводимому на текущий момент. Приобщайтесь к музыкальной вселенной и исследуйте ее при помощи комплекта Mirage Audio System.

Аудиофильское качество звучания

Комплект Mirage Audio System обеспечивает распределение мощности в размере 50 ватт на канал, что существенно выше, чем у большинства усилителей данного типа, выдающих в среднем 15-25 ватт на канал. Цифровые входы и выходы коаксиального типа и типа TOSLINK поддерживают эталонное качество звучания, отвечающее уровню акустических систем высочайшего класса и доставляющее исключительное удовольствие при прослушивании.

Расширяемость до 96 зон

Многочисленные независимые потоки аудиоконтента можно распределить по 96 зонам с использованием любой комбинации усилителей M-400 и M-800. Управление всей системой осуществляется через единый интерфейс для адаптации к крупномасштабным комплексам без сложного координирования управления множеством усилителей.

Управление

Комплект Mirage Audio System является полностью управляемым в стандартной комплектации. Разработанный нами браузерный интерфейс и бесплатные приложения для iOS и Android позволяют воспроизводить контент из локальной библиотеки пользователя или от потоковых музыкальных сервисов в любой зоне. Комплект Mirage Audio System полностью интегрируется со всеми популярными системами управления с применением наших предварительно подготовленных управляющих модулей.

Дополнительные блоки управления, встраиваемые в стену

Встраиваемые в стену контроллеры с кнопочным пультом обеспечивают простое, интуитивно понятное управление громкостью, источниками сигнала и независимым питанием зон с удобным доступом к этим важным функциям. Для расширения возможностей управления кронштейн для встраиваемого кнопочного контроллера KP-iOS рассчитан на установку iPod touch 4-го поколения. Идеально подходящее для полного управления системой в интенсивно используемых зонах, приложение iOS позволяет реализовать законченный интерфейс для распределенной аудиосистемы.

СЕРВЕРЫ	MMS-5A	MMS-2A
Потоковые сервисы	Deezer, iHeartRadio, Murfie, Napster, PANDORA® Internet Radio, Rhapsody®, SiriusXM Internet Radio, Slacker Radio, Spotify, TIDAL, TuneIn; потоковое воспроизведение в гостевом режиме посредством AirPlay	
Аудиоформаты	.aif, .aiff, .aifc, .au, .cda, .flac, .m4a, .m4p, .mp2, .mp3, .mpa, .rmi, .snd, .wav, .wma, .wpl	
LAN-соединение	8-проводной разъем RJ45 с 2 светодиодными индикаторами, Ethernet-порт типа BaseT на 10/100/1000 Мбит/с; зеленый светодиод отображает состояние соединения, а желтый – активность сети Ethernet	
Локальная синхронизация	Mirage Media Sync для Mac и Windows	
Облачная синхронизация	Mirage Cloud Sync (может взиматься плата за онлайн-хранение)	
Интерфейсы управления	AMX, Bitwise Controls, Command Fusion, Control4, Crestron, Elan, KNX, Lutron, ON Controls, RTI, Savant, URC, Windows/Mac, экранное меню, мобильные устройства и компьютеры, медиа-контроллер Mirage для Apple iPad, iPhone/iPod Touch, Android и Amazon Kindle	
Монтажные приспособления	2 проушины для монтажа в rack-овую стойку (прилагаются), 4 винчиваемые опоры с подкладками (прилагаются)	
Протоколы системы управления	Интернет-протокол с использованием 2-стороннего документируемого интерфейса API	
Габариты с опорами	5,7 (В) x 43,1 (Ш) x 25,4 (Г) см	
Габариты без опор	4,3 (В) см, соответствует стандарту 2RU	
Внутреннее запоминающее устройство	Магнитный жесткий диск емкостью 1 Тбайт, вмещает примерно 200 000 композиций	Твердотельный жесткий диск емкостью 128 Гбайт, вмещает примерно 25 000 композиций
Цифро-аналоговое преобразование	Преобразователь аудиосигналов высокого разрешения, 24 бит/192 кГц	Преобразователь аудиосигналов высокого разрешения, 24 бит/96 кГц
Требования по питанию и средства его подачи	110 – 240 В переменного тока, 50 – 60 Гц Внешний источник постоянного напряжения 19 В при 4,21 А Отсоединяемый шнур питания (прилагается)	110 – 240 В переменного тока, 50 – 60 Гц Внешний источник постоянного напряжения 12 В при 5 А
Мощность, потребляемая от сети	35 Вт при 120 В переменного тока, 50 – 60 Гц	20 Вт при 120 В переменного тока, 50 – 60 Гц
Конфигурация выходов	5 одновременных потоков + 1 USB	2 одновременных потока + 1 USB
Интерфейс USB	1 USB 3.0, 1 USB 2.0	4 USB 2.0
Гарантийные обязательства	2-летняя ограниченная гарантия	

УСИЛИТЕЛИ	M-800	M-400
Номинальная выходная мощность (по нормативу FTC), все каналы	50 Вт на канал (100 Вт на зону), импеданс нагрузки 8 Ом	
Импеданс акустических систем (Z1 – Z6 L/R)	4 – 8 Ом	
Частотная характеристика	20 Гц – 20 кГц ± 3 дБ (8 Ом)	
Регулирование тембра	± 12 дБ, 100 Гц (нижние частоты) ± 12 дБ, 10 кГц (верхние частоты)	
Отношение сигнал/шум	100 дБ (НА-А, уровень входного сигнала 1 В / несимметричные входы)	
Входы для источников сигнала	8 цифровых коаксиальных RCA, 6 аналоговых (L/R) RCA, 2 TOSLINK	6 цифровых коаксиальных RCA, 4 аналоговых (L/R) RCA, 2 TOSLINK
Ethernet-доступ	1 экранированное гнездо RJ45, 100Base-T	
Требования по питанию	110 – 240 В переменного тока, 50 – 60 Гц	
Потребляемая мощность	320 Вт	
Габариты с опорами	10,2 (В) x 43,2 (Ш) x 38,1 (Г) см	
Габариты без опор	8,9 (В) см, соответствует стандарту 2RU	
Потребляемая мощность в режиме ожидания	6 Вт	4 Вт
Число зон	8	4
	Возможно расширение до 96 зон с подключением дополнительных усилителей M-800 или M-400	

